

Manuali della stazione di re-networking

Di seguito sono riportate le stazioni di ricarica supportate da ChargePoint. Fare clic su un'immagine per scaricare il manuale di istruzioni per la relativa stazione di ricarica:

*Nota generale:

- Per l'ID ChargeBox OCPP nella configurazione del produttore, **NON** utilizzare i caratteri speciali nell'indirizzo MAC fornito. Esempio:



Inserire: **0224B1FFE0013AC** nella configurazione della stazione di ricarica invece di **0224:B1FF:FE00:13AC**

- APN scheda SIM: **cp-onramp-1.m2m** (senza nome utente e password)

Gli url del backend Ocpp 1.6 per la connessione pubblica sono i seguenti, a meno che non espressamente indicato.

- PER gli Stati Uniti d'America (US): <wss://ocpp-us.chargepoint.com/open/ocpp/j1.6>
- PER il Canada (CA): <wss://ocpp-ca.chargepoint.com/open/ocpp/j1.6>
- PER i paesi europei (UE): <wss://ocpp-eu.chargepoint.com/open/ocpp/j1.6>

Caricatore	Regione	Commenti
ABB DC Terra & HVC  	US, CA, UE	Contatta ABB per configurare la stazione di ricarica in base alle specifiche di ChargePoint con l'ID ChargeBox riportato nell'adesivo di attivazione
ADSTec 	UE, US	<p>La stazione di ricarica ha bisogno di un URL privato.</p> <p>PER L'EUROPA: wss://ws-private.ocpp.chargepoint.net/open/ocpp/j1.6 PER GLI STATI UNITI: wss://ws-private-us.ocpp.chargepoint.net/open/ocpp/j1.6</p>
ALFEN EVE DUAL PRO-LINE 	UE	<p>Assicurarsi di scaricare il certificato principale tramite ACE Service Installer</p> <p>La stazione di ricarica ha bisogno di un URL privato.</p> <p>PER L'EUROPA: wss://ws-private.ocpp.chargepoint.net/open/ocpp/j1.6</p>

ALFEN EVE SINGLE PRO-LINE 	UE	<p>Assicurarsi di scaricare il certificato principale tramite ACE Service Installer</p> <p>La stazione di ricarica ha bisogno di un URL privato.</p> <p>PER L'EUROPA: wss://ws-private.ocpp.chargepoint.net/open/ocpp/j1.6</p>
Alpitronic HYC 	US, CA, UE	<p>Contatta Alpitronic per ricevere istruzioni su come configurare la stazione di ricarica</p> <p>Gli Stati Uniti richiedono la connessione Ocpp 2.0 con il seguente url.</p> <p>PER GLI STATI UNITI: wss://ocpp-us.chargepoint.com/open/ocpp/j2.0</p>
Control Module EVSE 3704 	US, CA	Contattare CMI per configurare la stazione di ricarica con l'URL corretto e l'ID ChargeBox presenti nell'adesivo di attivazione
DELTA 25kW 	US, CA, UE	Contattare Delta per ricevere il manuale di installazione e la formazione necessaria per la relativa messa in funzione

EATON Green Motion Building 	UE	Contattare Eaton/GreenMotion per ricevere la guida alla configurazione
EFACEC QC45 	US, CA, UE	Contattare EFACEC per ottenere il manuale di configurazione del veicolo elettrico e le credenziali di accesso. Configurare quindi la stazione di ricarica con l'URL corretto e l'ID ChargeBox presenti nell'adesivo di attivazione
Freewire Boost 150 & 200 	US, CA, UE	Contattare freewire per configurare la stazione di ricarica con l'URL corretto e l'ID ChargeBox presenti nell'adesivo di attivazione
Hager Witty XEV 	UE	Assicurarsi che la stazione di ricarica sia già dotata del modem 4G opzionale Sierra o Teltonika, che può essere installato all'interno della stazione di ricarica o all'esterno oppure dotato del KIT sim 4G. La stazione di ricarica necessita anche del contatore MID opzionale

Hager Witty Park 	UE	Assicurarsi che la stazione di ricarica sia già dotata del modem 4G opzionale Sierra o Teltonika, che può essere installato all'interno della stazione di ricarica o all'esterno oppure dotato del KIT sim 4G. La stazione di ricarica necessita anche del contatore MID opzionale
IES KEYWATT 	US, CA, UE	1. Selezionare il caricabatteria da configurare. 2. Sulla sinistra, selezionare "Software di supporto". 3. Fare clic sul manuale InTools. Seguire il manuale per configurare la stazione.
KEBA P30 	UE	Scaricare il manuale di installazione selezionando la lingua desiderata Se necessario, è anche possibile scaricare dalla sezione Aggiornamenti l'aggiornamento del firmware V3.10.28
Kempower 	UE, US	Contattare Kempower per ottenere un account utente per il servizio cloud Kempower e configurare la stazione di ricarica con l'URL e l'ID ChargeBox presenti nell'adesivo di attivazione

<p>LEGRAND GREEN-UP PREMIUM</p> 	<p>UE</p>	<p>La stazione di ricarica necessita di componenti opzionali: - KIT COM 059056 - KIT RFID 059059 Modem 4G di Teltonika consigliato da Legrand</p>
<p>MENNEKES AMTRON PRO+</p> 	<p>UE</p>	
<p>MENNEKES AMTRON TWINCHARGE</p> 	<p>UE</p>	

MENNEKES AMEDIO PRO+ 	UE	
Power Electronics NB 120/240 	US, CA, UE	Contatta Power Electronics per ricevere il manuale dell'applicazione Web Manager per configurare la stazione di ricarica
SCHNEIDER EV LINK SMART WALLBOX 	UE	1. Vai alla sezione del documento 2. Scarica la guida per la messa in funzione
SCHNEIDER EV Link PRO AC 	UE	1. Vai alla sezione del documento 2. Scarica la guida per la messa in funzione

TRITIUM RT 	US, CA, UE	Contattare Tritium per ricevere il manuale di installazione e la formazione necessaria per la relativa messa in funzione
TRITIUM PK 	US, CA, UE	Contattare Tritium per ricevere il manuale di installazione e la formazione necessaria per la relativa messa in funzione