

OnRamp

ChargePoint®-netwerken

Een laadstation vastleggen

In dit document worden de stappen beschreven voor het toevoegen van een laadstation aan het ChargePoint-netwerk. Voor de installatie is één persoon vereist en het installeren duurt ongeveer 30 minuten.

U hebt het volgende nodig

- een smartphone met een camera;
- geldige aanmeldingsgegevens voor een ChargePoint-installatieaccount.



Belangrijk: U moet een erkende elektricien zijn en een online cursus volgen om een gecertificeerde ChargePoint installateur te worden. **Als u de certificeringstraining niet voltooit, hebt u geen toegang tot het ChargePoint-netwerk voor het vastleggen en instellen van laadstations.**

Raadpleeg de ChargePoint University op: chargepoint.com/installers of chargepoint.com/eu/installers als u de online training wilt volgen om een gecertificeerde installateur te worden



GEVAAR: RISICO OP SCHOKKEN. Koppel de stroom naar het laadstation bij het servicepaneel los, als de stroom volgens de handleiding van de fabrikant van de kast moet worden uitgeschakeld of als de kast moet worden geopend. Volg de standaardprocedure en de lokale voorschriften om de spanning van het betreffende circuit te halen en de stroomonderbreker te vergrendelen/verzekeren voordat u verdergaat. Controleer met een multimeter of de voeding is uitgeschakeld. Laat de stroom voor dit circuit uitgeschakeld totdat de kast is bevestigd en de werkzaamheden zijn voltooid. **HET NIET OPVOLGEN VAN DEZE INSTRUCTIES KAN LEIDEN TOT ERNSTIG LETSEL OF DE DOOD.**

Aan de slag

1. Maak een foto van het laadstation als u ter plaatse bent, voordat u wijzigingen aanbrengt.
2. Controleer de CP-ONRAMP-ACTIVATIESTICKER op een afdekpaneel van het laadstation, meestal in de buurt van het typeplaatje van de fabrikant.

CP-ONRAMP-ACTIVATION-STICKER




MAC: _____
Activation Password: _____

Het laadstation vastleggen

1. Voer het MAC-adres en activeringswachtwoord in die op het activeringslabel staan.

Als uw smartphone QR-scanoptie heeft:

- a. Activeer uw telefooncamera of een app voor het scannen van QR-codes.
- b. Richt de camera op de QR-code op de activeringssticker. U wordt automatisch doorverwezen naar de installatiepagina voor het vastleggen.
- c. Meld u aan bij de ChargePoint-installateurssite met de aanmeldgegevens voor uw ChargePoint-installateursaccount.
- d. Controleer of het MAC-adres en het activeringswachtwoord automatisch worden ingevoerd en correct zijn.



Als uw smartphone geen QR-scanoptie heeft:

- a. Navigeer op uw smartphone naar o.chargepoint.com.
- b. Meld u aan bij de ChargePoint-installateurssite met de aanmeldgegevens voor uw installateursaccount.
- c. Voer het MAC-adres en activeringswachtwoord in die op het activeringslabel staan.



2. Geef de ChargePoint-website toestemming om toegang te krijgen tot uw locatie. Uw GPS-coördinaten zijn vereist om het vastlegproces te voltooien.
3. Bevestig dat u een nieuw laadstation installeert, indien daar om wordt gevraagd.
4. Selecteer de fabrikant van het laadstation en het model dat op het typeplaatje van de fabrikant wordt weergegeven. Controleer of de afbeelding van de apparatuur die op de app wordt weergegeven overeenkomt met het laadstation.
5. Voer het serienummer van het typeplaatje van de fabrikant in.



Belangrijk: Controleer het serienummer van het laadstation voordat u verdergaat. Deze kan niet worden gewijzigd nadat de configuratie is voltooid.

6. Voer het adres van het laadstation in. Selecteer het adres in de lijst met geldige adressen.
7. Sleep de kaart om de speld in de exacte parkeerruimte voor dit laadstation te plaatsen.
8. Voer aanvullende gegevens van het laadstation in die een bestuurder kunnen helpen het station te vinden, zoals de naam van de parkeerplaats, de naam van het gebouw, de verdieping en parkeerbeperkingen, indien van toepassing.
9. Maak een horizontale foto van het laadstation en de omgeving, om bestuurders te helpen het laadstation te vinden. Volg de aanwijzingen op het scherm van uw camera-app om een foto te uploaden.

De laadstationconfiguratie controleren

1. Als het laadstation is uitgeschakeld, zet u de kast vast en schakelt u deze opnieuw in volgens de instructies van de fabrikant.
2. Controleer bij laadstations met een scherm of het ChargePoint-logo zichtbaar is op het scherm.
3. Voor laadstations met een scherm navigeert u door de gebruikersinterface om te controleren of het MAC-adres wordt weergegeven en overeenkomt met het adres op de Onramp-activatiesticker.
4. Neem contact op met ChargePoint Support om te controleren of het netwerk van het laadstation correct en volledig is. Telefoonnummers voor ondersteuning zijn beschikbaar op chargepoint.com/support.





chargepoint.com/support

75-001482-08 r1