

Veiledning for å koble til stasjoner på nytt

Nedenfor finner du stasjonene som støttes av ChargePoint. Klikk på et bilde for å laste ned instruksjonshåndboken for den stasjonen:

*Generell merknad:

- For OCPP ChargeBox-ID i produsentens konfigurasjon må du **IKKE** bruke spesialtegn i MAC-adressen som er oppgitt. Eksempel:



Introduser: **0224B1FFFE0013AC** i stasjonskonfigurasjon i stedet for **0224:B1FF:FE00:13AC**

- APN for SIM-kort: **cp-onramp-1.m2m** (ikke brukernavn / ikke passord)

Backend Ocpp 1.6-nettadresse for offentlig tilkobling er følgende, med mindre det er spesifikt nevnt.

- FOR USA: <wss://ocpp-us.chargepoint.com/åpen/ocpp/j1.6>
- FOR Canada (CA): <wss://ocpp-ca.chargepoint.com/åpen/ocpp/j1.6>
- FOR europeiske land (EU): <wss://ocpp-eu.chargepoint.com/åpen/ocpp/j1.6>

Lader	Region	Kommentarer
ABB DC Terra & HVC 	USA, CA, EU	Ta kontakt med ABB for å konfigurere stasjonen i henhold til ChargePoints spesifikasjoner med ChargeBox-ID-en som finnes på aktiveringsklistremerket
ADSTec 	EU, USA	Stasjonen må ha en privat nettadresse. FOR EU: <code>wss://ws-private.ocpp.chargepoint.net/open/ocpp/j1.6</code> FOR USA: <code>wss://ws-private-us.ocpp.chargepoint.net/open/ocpp/j1.6</code>
ALFEN EVE DUAL PRO-LINE 	EU	Sørg for å laste ned rotsertifikatet via ACE Service Installer Stasjonen må ha en privat nettadresse. FOR EU: <code>wss://ws-private.ocpp.chargepoint.net/open/ocpp/j1.6</code>

ALFEN EVE SINGLE PRO-LINE 	EU	Sørg for å laste ned rotsertifikatet via ACE Service Installer Stasjonen må ha en privat nettadresse. FOR EU: wss://ws-private.ocpp.chargepoint.net/open/ocpp/j1.6
Alpitronic HYC 	USA, CA, EU	Ta kontakt med Alpitronic for å få instruksjoner om hvordan du konfigurerer stasjonen USA krever Ocpp 2.0-tilkobling med følgende nettadresse. FOR USA: wss://ocpp-us.chargepoint.com/open/ocpp/j2.0
Control Module EVSE 3704 	USA, CA	Ta kontakt med CMI for å konfigurere stasjonen med den riktige nettadressen og ChargeBox-ID-en du finner i aktiveringsklistremerket
DELTA 25 kW 	USA, CA, EU	Ta kontakt med Delta for å få installasjonshåndboken og få opplæring i ferdigstilling av installasjon

EATON Green Motion Building 	EU	Ta kontakt med Eaton/GreenMotion for å få konfigurasjonsveiledningen
EFACEC  QC45	USA, CA, EU	Ta kontakt med EFACEC for å få elbilens konfigureringsmanual og en pålogging. Konfigurer stasjonen med den riktige nettadressen og ChargeBox-ID-en du finner i aktiveringsklistremerket
Freewire Boost 150 & 200 	USA, CA, EU	Ta kontakt med FreeWire for å konfigurere stasjonen med den riktige nettadressen og ChargeBox-ID-en du finner i aktiveringsklistremerket
Hager Witty XEV 	EU	Sørg for at stasjonen allerede er utstyrt med det valgfrie 4G-modemet Sierra eller Teltonika som kan monteres på innsiden eller utsiden av stasjonen, eller er utstyrt med 4G sim KIT. Stasjonen trenger også en valgfri MID-måler

Hager Witty Park 	EU	Sørg for at stasjonen allerede er utstyrt med det valgfrie 4G-modemet Sierra eller Teltonika som kan monteres på innsiden eller utsiden av stasjonen, eller er utstyrt med 4G sim KIT. Stasjonen trenger også en valgfri MID-måler
IES KEYWATT 	USA, CA, EU	1. Velg laderen som skal konfigureres. 2. Velg Support Software (Støtteprogramvare) til venstre. 3. Klikk på håndboken for InTools. Følg håndboken for å konfigurere stasjonen.
KEBA P30 	EU	Last ned installasjonshåndboken, og velg språk. Hvis det er nødvendig, kan du også laste ned fastvareoppdatering V3.10.28 i Oppdateringer-delen.
Kempower 	EU, USA	Ta kontakt med Kempower for å få en brukerkonto til Kempower skytjeneste, og konfigurer stasjonene med nettadressen og ChargeBox-ID-en du finner i aktiveringsklistremerket

LEGRAND GREEN-UP PREMIUM 	EU	Stasjon trenger valgfrie komponenter: - SETT COM 059056 - SETT RFID 059059 4G modem fra Teltonika anbefalt av Legrand
MENNEKES AMTRON PRO+ 	EU	
MENNEKES AMTRON TWINCHARGE 	EU	

MENNEKES AMEDIO PRO+ 	EU	
Power Electronics NB 120/240 	USA, CA, EU	Ta kontakt med Power Electronics for å få brukerhåndboken på til Web Manager-applikasjonen for å konfigurere stasjonen
SCHNEIDER EV LINK SMART WALLBOX 	EU	1. Gå til dokumentdelen 2. Last ned ferdigstillingsveiledningen
SCHNEIDER EV Link PRO AC 	EU	1. Gå til dokumentdelen 2. Last ned ferdigstillingsveiledningen.

TRITIUM RT 	USA, CA, EU	Ta kontakt med Tritium for å få installasjonshåndboken og få opplæring i ferdigstilling av installasjon.
TRITIUM PK 	USA, CA, EU	Ta kontakt med Tritium for å få installasjonshåndboken og få opplæring i ferdigstilling av installasjon.